

REGULATEUR DE CHAUFFAGE AUTOMIX RA40

FONCTION

L'AUTOMIX est un kit de régulation du chauffage, qui règle la température de départ d'eau en fonction de la température extérieure, en agissant sur une vanne mélangeuse.

Le kit de régulation RA40 permet la gestion de 1 à 2 circuits



RA 40

CARACTERISTIQUES

L'Automix RA40 a une programmation digitale.
Les sondes d'ambiance en option sont à transmission radio.

Le kit est livré complet, totalement précablé par des fiches téléphone.

Chaque ensemble comprend le régulateur électronique, les sondes de température (15 mètres), le transformateur d'alimentation, le moteur, la platine de montage (sur vanne ou murale), la notice de montage et d'utilisation.

En option, l'appareil peut être complété par un ou deux thermostats d'ambiance sans fil et par un moteur pour second circuit de chauffage.

La connectique est la même que sur le modèle RA30



Sonde d'ambiance

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Le RA40 permet de gérer 1 ou 2 circuits à des températures différentes;
Exemple Plancher chauffant et radiateurs.

Gestion du mode eco

Gestion du mode Vacances

Options :

Gestion du circuit n°1 :

ZSARA40 : Sonde d'ambiance à transmission radio

Gestion du circuit n°2 :

SK2CRA40 : Moteur et sonde départ

ZSA2RA40 : Sonde d'ambiance à transmission radio pour circuit n°2

REGULATEUR DE CHAUFFAGE AUTOMIX RA40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Régulateur

Régulateur électronique de type PI (proportionnel intégral)
Tension d'alimentation 230V /18V - 50Hz
Consommation 3VA
Coupe circuit interne

Déplacement // de la courbe de chauffe, réglable de -9°C à +9°C
Température mini de départ réglable de 5° à 30°C
Température maxi de départ réglable de 20° à 40°C

Servomoteur

Classe de protection II
Angle de rotation 90°C
Température ambiante maxi 50°C
Conformité CE
Tension d'alimentation 24 V
Consommation 1,5 W

Couple de rotation maxi 5 Nm
Temps d'ouverture totale 140 s.
Raccordement 1,4 m, par prise téléphone

Code moteur seul : SME212

DIMENSIONS

Boitier RA40 : 165 x 100 x 35