

MACHINES SCIAGE



UTILISATION

Saignées dans les murs en béton ou brique pour les passages de tuyaux et autres câbles électriques

LIVRAISON

Coffre de transport comprenant :
1 rainureuse
1 kit de 6 entretoises ép. 2/3/4/5/10/17 mm pour montage de 2 disques
1 clé de montage/démontage

METIERS

Électricien

OUTILS

Pour les coupes béton, utilisez un TRB. Il s'adapte à toutes les rainureuses puissantes et permet une coupe nette et rapide



Rainureuse EMF150.1


Compacte et puissante

RÉFÉRENCE	EMF150.1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 2300 W
Diamètre	150 mm
Alésage	22,23 mm
Profondeur	45 mm
Largeur de travail	46
Vitesse de rotation	4300 tr/min
Poids net	6,1 kg
Dimensions (L x l x h)	355 x 210 x 220 mm



150 mm

45 mm





- Machine légère, compacte et équilibrée au design ergonomique
- Démarrage électronique progressif
- Carter de protection contre les poussières et les débris + capot d'aspiration des poussières en acier inoxydable
- Système de blocage pour changer l'outil rapidement et facilement



LE MOT DE L'EXPERT

Grâce aux kits entretoises (en option) montez 3 ou 4 disques en même temps : plus besoin de passer avec un perforateur ou un burin



Réglage de la profondeur de coupe sans outil. Rapide et confortable



Blocage du flexible d'aspiration, évite un dégagement accidentel durant le rainurage



Capot d'aspiration en acier inoxydable



Largeur de rainure adaptable par palier d'1 mm réglable sans outil complémentaire




Utilisation du kit entretoises (en option), montez 3 ou 4 disques en même temps



Raccordement direct à l'aspirateur pour une meilleure évacuation des poussières

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
CB-3744E	Kit entretoises pour montage de 3 disques sur rainureuse
CB-37445	Kit entretoises pour montage de 4 disques sur rainureuse
ASP-E16	Aspirateur pour eau et poussières 1600 W
ASP-E35L	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L
ASP-E35M	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe M
SP0502	Rallonge monophasée ; 10 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm ²



CB-3744E



CB-37445



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



SP0502